

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Волгоград(844)278-03-48; Воронеж(473)204-51-73; Екатеринбург(343)384-55-89; Казань(843)206-01-48;
 Краснодар(861)203-40-90; Красноярск(391)204-63-61; Москва(495)268-04-70;
 Нижний Новгород(831)429-08-12; Новосибирск(383)227-86-73; Ростов-на-Дону(863)308-18-15;
 Самара(846)206-03-16; Санкт-Петербург(812)309-46-40; Саратов(845)249-38-78; Уфа(347)229-48-12
 Единый адрес: gzv@nt-rt.ru

www.gazdevice.nt-rt.ru

Счётчик газа промышленный: **БУГ – 01**



1. Счетчики газа БУГ-01 (G-40, G-65, G-100) предназначены для измерения и коммерческого учета расхода газа, потребляемого жилыми, общественными, коммунально-бытовыми зданиями, промышленными предприятиями.
2. Счетчики БУГ-01 имеют энергозависимую память.

Основные технические характеристики

Наименование параметра	Типоразмер счетчика		
	G-40	G-65	G-100
Номинальный расход газа, Qном, м³/ч	40	65	100
Максимальный расход газа, Qмакс, м³/ч	65	100	160
Минимальный расход газа, Qмин, м³/ч	0,4	0,65	1,0
Порог чувствительности м³/ч, не более	0,06	0,1	0,16
Относительная погрешность, % не более:			
	в диапазоне от 0,1 Qном до Qмакс	± 1,0	± 1,0
в диапазоне от Qмин до 0,1 Qном	± 1,5	± 1,5	± 1,5
Наибольшее избыточное рабочее давление газа, МПа	0,6	0,6	0,6
Потеря давления при Qмакс, Па, не более	300	400	400
Рабочий диапазон температур, °С	-30...+50	-30...+50	-30...+50
Наработка до отказа, час	60 000	60 000	60 000

